



talento smart S25



talento smart CE2



talento smart LAN

Beschreibung

Generelle Funktionen

- Die System-Version talento smart S25 ermöglicht es Installateuren, in Kombination mit den Erweiterungsmodulen talento smart CE2 ein Gesamtsystem mit bis zu 8 Kanälen aufzubauen
- Das Modul talento smart LAN ermöglicht es Installateuren, neben den Standard-Anwendungen, auch per Fernzugriff auf die S25 Programme zu übertragen oder auszulesen und neben den Standardanwendungen auch große Anwendungen komfortabel zu verwalten.
- Digitale Astro-Verteilerschaltuhr mit 800 Speicherplätzen zur Erstellung von 50 datumsabhängigen Programmen (EIN, AUS, Zyklus, Impuls, Zufall EIN, Zufall AUS) und 50 datumsunabhängigen Programmen (EIN, AUS, Zyklus, Impuls, Zufall EIN, Zufall AUS) mit einer kürzesten Schaltzeit von 1 Minute (EIN/AUS) bzw. 1 Sekunde (Zyklus, Impuls).

- Freie Blockbildung von Wochentagen. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt wahlweise automatisch, datumsbezogen oder ist deaktivierbar.
- 12/24 h-Einstellung. Schaltzustandsanzeige. Integrierter Stundenzähler mit Servicefunktion. Handschalter: Automatik, Fix EIN/AUS, Override. Weiße Displaybeleuchtung für gute Lesbarkeit. Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM) zur Sicherung der Programme bei Ausfall des Stromnetzes. Gangreserve über Batterie bis zu acht Jahre. Die Uhr ist plombierbar und lässt sich durch einen PIN vor ungewollten Zugriff schützen. Die Programmierung erfolgt entweder direkt an der Uhr oder komfortabel mittels mobiler Geräte und den dazugehörigen Apps (Android und iOS) sowie über eine entsprechende PC-Software.

talento smart S25

- 2 Kanäle
- Grundgerät System-Version mit größtem Funktionsumfang

talento smart CE2

- 2 Kanäle
- Kanalerweiterung für den Aufbau eines Systems mit bis zu 8 Kanälen in Kombination mit talento smart S25

talento smart LAN

- Modul zum Fernzugriff über ein LAN-Netzwerk auf die talento smart S25

Produktauswahl

Programm	Programmfunktionen	Anzahl Kanäle	Typ	Typ	Artikel-Nr.
Astroprogramm, Jahresprogramm	EIN-AUS, Impuls, Zyklus	2	Grundgerät	talento smart S25	43.04.0001.1
			Kanalerweiterung	talento smart CE2	43.04.0004.1
-	-	-	Modul zum Fernzugriff	talento smart LAN	43.04.0006.1


UL-Geräte auf Anfrage (talento smart S25, talento smart CE2)

Systemversion Astro-Zeitschaltuhren, DIN-Schiene, Jahresprogramm

Technische Daten

	talento smart S25	talento smart CE2	talento smart LAN
Betriebsspannung	110–230 V AC		230 V AC
Frequenz	50–60 Hz		
Breite	2 TE		
Montageart	DIN-Schiene		
Kontaktart	Wechsler		–
Gangreserve	8 Jahre	–	–
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 1$	16 A		–
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$	10 A		–
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W		–
Kompaktleuchtstofflampen	1000 W		–
LED-Lampe < 2 W (typ.)	100 W		–
LED-Lampe > 2 W (typ.)	600 W		–
Kürzeste Schaltzeit	1 min		–
Ganggenauigkeit bei 20 °C	typisch $\pm 0,3$ s/Tag (Quarz)		–
Stand-by Leistung	< 1 W		4 W
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1		
Umgebungstemperatur	–20 °C ... +55 °C		

Anschlussbeispiel



talento smart S25/CE2